

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Lector de tarjetas inteligentes Security Expert, 13,56 MHz, parteluz, negro

SX-RD-SB

Principal

certificaciones de producto	RCM CE
color	Negro
tipo de montaje	Empotrable en pared
profundidad	18 mm
altura	115 mm
peso del producto	110 g
[In] corriente nominal	130 mA
anchura	45 mm
tipo de producto o componente	Lector control de accesos
temperatura ambiente de funcionamiento	-35...65 °C
temperatura ambiente de almacenamiento	-10...85 °C
tipo de tecnología	RFID
Communication port protocol	Wiegand RS485
Maximum cable distance between devices	150 m
normas	FCC CFR 47 part 15:clase a ICES-003 UL 294 EN 50131-1:2006 EN 50131-3:2009 EN 50131-6:2008 CAN/ULC-S319-05
[Us] tensión de alimentación nominal	9.5...14 V CC

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	13.2 cm
Paquete 1 Ancho	5.4 cm
Paquete 1 Longitud	4 cm
Paquete 1 Peso	120 g

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las exenciones
Número SCIP	Fec14c1d-cd56-42e9-a97d-9e75684e9821
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
Devolución	No
WEEE	 El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura